



<b>Modell</b>	<b>ZONE4R</b>
Anschlüsse	RJ45
Specs	Frontplatte: 114x80mm
Specs	Befestigungslochabstand: 83mm
Specs	Lochausschnitt: 70x55mm
Besonderheiten	CAT5 oder CAT6 Kabel, max. 100m

## Fernbedienung für den ZONE4

ZONE4R ist eine Fernbedienung für den APART ZONE4 4-Zonen Mehrzweckvorverstärker.

Die Fernbedienung ermöglicht die Quellenwahl und PegelEinstellung des Musik- und Mikrofonsignals. Eine übersichtliche Digitalanzeige erleichtert die Statusüberwachung der Zone. Die Fernbedienungen lassen sich sehr einfach installieren und werden über ein gewöhnliches CAT5 (oder höher) Kabel mit dem ZONE4 verbunden. Dabei beträgt die maximale Kabellänge 100 Meter pro Zone. Die Terminierung ist mit T-568A und T-568B möglich. Schrauben für die Montage sind im Lieferumfang enthalten. Passende Auf- (BB1) und Unterputzdosen (BB1) sind optional erhältlich.

An einem ZONE4 Vorverstärker können maximal acht ZONE4R in jeder beliebigen Konfiguration (z.B. je 2 Fernbedienungen in 4 Zonen, 8 Fernbedienungen für 1 Zone oder jede Konfiguration dazwischen) betrieben werden. Über den optional erhältlichen RJ45 Splitter (RJ45SPLIT) können mehrere ZONE4R mit einem ZONE4 verbunden werden.

Hoch entwickelt und zugleich bezahlbar: Diese Fernbedienung verfügt über alle notwendigen Funktionen und lässt sich einfach installieren und bedienen. In Kombination mit dem ZONE4 Vorverstärker können Sie kostengünstige Lösung zur Bewältigung schwierigster Aufgaben.

## Eigenschaften

- Einfach zu bedienen
- Statusanzeige
- Regler für Musikpegel und Mikrofonmischpegel mit Stummschaltung und Quellenwahl
- Hoch entwickelt und gleichzeitig bezahlbar
- Einfache Verkabelung mit UTP CAT5 Kabel
- Option: RJ45SPLIT Splitter
- Option: BB1, BB1 Montagedosen

# **S.E.A.**

**Vertrieb & Consulting**

## Ausschreibungstext

Es soll eine Remote Control für den ZONE4 Vorverstärker mit folgenden Eigenschaften zum Einsatz kommen:

Die Einheit soll folgende Funktionen haben: Music Level Control, Quellenwahl und Mikrofon Mixpegel Kontrolle. Ein klares digitales Display für die Navigation. Die Montage des Panels soll einfach gehalten sein und die Verbindung zum ZONE4 soll über ein normales CAT5 Kabel realisiert werden. T-568A oder T-568B Kabelabschlüsse sollen möglich sein. Pro Zone können bis zu 100m CAT5 Kabel verwendet werden. Montageschrauben sollen dem Panel beiliegen. Wandein- und Aufbaudosen sollen verfügbar sein (BB1, BB1).

Es müssen maximal 8 ZONE4R Panels an einen ZONE4 Vorverstärker angeschlossen werden können. Dabei soll jede denkbare Kombination erlaubt sein, z.B. 2x4 Zonen oder 1x8 Zonen etc.. Multiple ZONE4R werden dann über den RJ45 Hub mit dem ZONE4 verbunden. Jeder Controller hat eine eigene Netzwerkadresse. Die Zuweisung des Panels an eine Zone erfolge über folgende Schritte: Music Volume und Microphone Volume Taster für 5 Sekunden drücken. Es erscheint eine Zonennummer im Display. Benutzen Sie die Source Selection Taster, um die Remote einer Zone zuzuordnen. Nach ca. 5 Sekunden ist die Remote wieder betriebsbereit.

Hersteller: APart, Modell: ZONE4R