



RC-76R

6-Tasten Raumsteuerung (Ethernet und KNET™) (EU, UK, US-D)



RC-76R ist eine Raumsteuerung für Multimedia-Räume mit 6 konfigurierbaren Tasten zum Einbau in Standard-Wanddosen. Über Ethernet sowie KNET™ und Kramer Site-CTRL™ Management werden Audiokomponenten, Videokomponenten und andere Raumeinrichtungen wie Licht und Bildwände gesteuert.

FEATURES

- Hinterleuchtete und etikettierbare Tasten. - 6 RGB-farbige hinterleuchtete Tasten mit taktilem Feedback.
- Abnehmbare Tastenkappen für eigene Etiketten.
- 1x K-NET™ Anschluss - Anschluss für Master-Raumsteuerung und abgesetzte Zusatzpanels.
- K-NET™ Einzeldrahtverbindung - Ein einziges Kabel für Stromversorgung und Steuerinformationen.
- 1x bidirektionaler RS-485 Steuerport - Gerätesteuerung mit RS-485 Protokoll.
- 2x bidirektionaler RS-232 Steuerport - Bidirektionale Gerätesteuerung mit seriellen Befehlen.
- 2x IR-Emitter Steuerport - Gerätesteuerung mit IR-Protokoll.
- 1x Universal-Steuerport - Gerätesteuerung über eine Vielzahl-Schnittstelle, durch ein Programm konfiguriert als digitaler Eingang, digitaler Ausgang oder analoger Eingang für die Steuerung von Sensoren, Türverriegelungen, Lautstärke und Lichtpegel oder Beleuchtung von Steuergeräten.
- 2x Relais Steuerport - Gerätesteuerung durch Schließkontakte, z.B. Auf/Ab von Bildwänden, Jalousien und Vorhängen.
- IR-Sensor Port - Zum Erlernen von Befehlen einer IR-Fernbedienung.
- Steuerprogramm - Programm-Konfiguration durch Kramer K-Config Software.
- Kompatibel mit Kramer Site-CTRL™ - Für Netz-Management und Fernbedienung über Ethernet.
- Tastensperre - Zur Verhinderung ungewollter Bedienung.
- Mini-USB Port - Zum Laden von Konfigurations-Dateien, K-NET™ ID-Nummer und Stromversorgung während der Konfiguration.
- Montage - Unterputz in Standard 1 Gang US-Wanddosen.
- Einfache Installation - Gerät passt in Standard UP-Wanddosen für einfache und kostengünstige Installation.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE:	2x RS-232, 1x RS-485, 1x Universal, 1x K-NET (alle mit Schraubklemmen); 1x Ethernet mit RJ-45, 1x IR-Sensor, 1x MiniUSB für Programmierung.
AUSGÄNGE:	2x IR, 2x Relais (36 VAC oder VDC, 2 A, 60 VAC max. bei nicht-induktiver Last) und 1x Universal mit Schraubklemmen.
IP-WERKSEINSTELLUNG:	IP-Nr. 192.168.1.39; Mask – 255.255.0.0; Gateway – 0.0.0.0.
STROMVERSORGUNG:	12 VDC, 570 mA.
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +40 °C.
LAGERTEMPERATUR:	-40 bis +70 °C.
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend.
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Netzteil, schwarze und weiße DECORA® Frontplatte, schwarzer und weißer Montage-Rahmen, Etikettensatz und Schraubendreher.
PRODUCT DIMENSIONS:	7.94cm x 2.80cm x 12.38cm (3.13" x 1.10" x 4.87") W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	0.1kg (0.2lbs) approx.
SHIPPING DIMENSIONS:	23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	0.4kg (0.8lbs) approx.

CONFIGURATIONS

RC-76R	6-Tasten Raumsteuerung in US-D Version mit weißem und schwarzem DECORA®-Rahmen und weißer und schwarzer Montageplatte - mit Netzadapter plus Etikettensatz und Schraubendreher
RC-76R/JP	US-D-size RC-76R, with White and Black DECORA® design frames, White and Black mounting plates, PSU + Japan Power cord, Label Set, Screwdriver
RC-76R/EU(80)-G	6-Tasten Raumsteuerung in EU-Version mit grauem Rahmen und Netzadapter plus Etikettensatz und Schraubendreher
RC-76R/EU(80)-W	6-Tasten Raumsteuerung in EU-Version mit weißem Rahmen und Netzadapter plus Etikettensatz und Schraubendreher
RC-76R/EU(86)-G	6-Tasten Raumsteuerung in UK-Version mit grauem Rahmen und Netzadapter plus Etikettensatz und Schraubendreher
RC-76R/EU(86)-W	6-Tasten Raumsteuerung in UK-Version mit weißem Rahmen und Netzadapter plus Etikettensatz und Schraubendreher

