

# CS-375D CD-Receiver-System

SILBER | SCHWARZ | SCHWARZ | SCHWARZ



## Erstklassige Klangqualität für jedermann

Das kompakte CS-375D-System von Onkyo bietet satten Klang, der begeistert. Der neue Schaltverstärker mit Optimum Audio Control sorgt bei den mitgelieferten Zweibege-Stereolautsprechern für Höchstleistungen. Jeder der Lautsprecher enthält einen hochwertigen 130-mm-Tieftöner und einen 25-mm-Präzisions-Hochtöner. Der effiziente Verstärker erhöht mit seiner enormen Leistung die Schalldruckpegel, sodass der ganze Raum mit Klang gefüllt wird und die komplette Bandbreite an Signalen in hoher Auflösung reproduziert werden kann. Titel können mithilfe des neuen JOG-Wählers mit einem Dreh ausgewählt werden. So finden Sie problemlos, wonach Sie suchen – auf USB-Speichern, im Speicher mit 40 UKW/RDS- und DAB+-Sendern oder auf CDs –, und genießen klaren, vollen Gesang, kraftvolle Bässe und eine lebendige Dynamik. Die *Bluetooth*®-Technologie mit Aufwachfunktion ermöglicht das Streamen vom Smartphone oder PC. Über den Line-Eingang können beliebige Player angeschlossen werden, und über den Digitaleingang können Sie Audiosignale von PCs oder Fernsehern über die Lautsprecher wiedergeben. Mit seinem herausragenden Klang und der einfachen Bedienung verschönert der CS-375D Ihren Alltag.

### CR-375D CD-Receiver

#### PREMIUM-KLANGFUNKTIONEN

- 20 W × 20 W Stereoleistung (6 Ω, 1 kHz, Klirrfaktor 10 %, 2 Kanäle ausgesteuert, IEC)
- Neuer Schaltverstärker mit Optimum Audio Control-Technologie für einen kraftvollen, reichhaltigen und detailgetreuen Klang
- Digitale Verarbeitung des Audiosignals mit leistungsstarker Filterung
- Direktmodus für authentische Klangquellenwiedergabe
- S.Bass-Funktion („Super-Bass“)
- Klangregler für Bass und Höhen

#### EINFACHE STEUERUNG UND WIEDERGABE

- Schnelle und intuitive Bedienung mit JOG-Wähler
- Einfach lesbare Display mit Punktmatrixanzeige an der Gerätefront
- Drahtloses Streamen von Inhalten auf Smartphones, Tablets und PCs mit *Bluetooth*® Version 4.1 +EDR (A2DP/AVRCP) mit Aufwachfunktion, *Bluetooth*-Bereitschaftsfunktion und automatischer Verbindungsfunktion

- Audiowiedergabe von USB-Speichern über den USB-Eingang an der Gerätefront mit einfacher Navigation mit JOG-Wähler oder Fernbedienung
- DAB+-Tuner mit 10 Senderspeichern
- UKW/RDS-Tuner mit 30 Senderspeichern
- Batterieloser Speicher
- CD-Player mit Fronteinschub für Audio-CD, CD-R, CD-RW, und CD mit MP3-Kodierung\*
- Drei Wiedergabemodi für CD (Normal/Zufall/Wiederholung)

\* Discs müssen ordnungsgemäß finalisiert sein.

#### ANSCHLÜSSE

- Analoger Line-Haupteingang (Cinch) für externe Geräte (Rückseite)
- Optischer Digitaleingang (Rückseite)
- USB-Eingang (5 V/0,5 A) für die Audio-Wiedergabe via USB-Speichergerät (Vorderseite)
- UKW/MW/DAB+-Antenneneingang
- Lautsprecher-Schraubanschlüsse
- 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
- Buchse für Netzkabel

#### WEITERE MERKMALE

- Schwingungsdämpfende Füße zur Reduzierung von Vibrationen
- Elegantes, kompaktes und übersichtliches Design
- Speicherwiedergabe
- Programmierbarer Timer (Täglich/Einmalig)
- Einschlaf-Timer (10/20/30/60/90/120/150/180 Minuten)
- Dreistufige Display-Dimmerfunktion (Hell/Dunkel/Dunkler)
- Lautsprecherkabel und Lautsprecherpolster
- Einfache Fernbedienung mit Batterien

#### D-075 Zweibege-Lautsprecher

- Reaktionsstarker 130-mm-Konustieftöner aus gepresstem natürlichem Zellstoff
- Präziser 25 mm-Weichkalotten-Hochtöner
- Dicke, resonanzarme MDF-Blende in stilvoller matter Optik
- Solides Gehäuse mit geschlossener Bauweise
- Abnehmbare Stoffgitter
- Impedanz: 6 Ω
- Max. Eingangsleistung: 20 W
- Frequenzgang: 55 Hz–40 kHz



# CS-375D CD-Receiver-System

## Fließendes und fesselndes Klangerlebnis dank neuem Schaltverstärker mit Optimum Audio Control

Der CS-375D sorgt mit seinem effizienten Schaltverstärker für eine leistungsstarke Ansteuerung der Lautsprecher und verbessert so mit maximierten Schalldruckpegeln Energie und Leistung für eine beeindruckende Klangbühne. Auf Basis von 70 Jahren Erfahrung in der Audiotechnik hat Onkyo die Technologie Optimum Audio Control entwickelt, um Verstärker- und Lautsprecherleistung durch werkseitige DSP-Programme zu optimieren. Das Ergebnis ist eine perfekt harmonisierte Klangwiedergabe. Machen Sie sich gefasst auf einen opulenten und ausdrucksstarken Tonumfang, agile Dynamiken und klare Details, die jeder Audioquelle gerecht werden. Der CS-375D ist ideal für Musikliebhaber, die nach hochwertigem Klang zu einem günstigen Preis suchen.

Hinweis: Das Aussehen des Endprodukts kann von dem hier abgebildeten abweichen.



## Schnellere Musikauswahl mit dem neuen JOG-Wähler

Drehen, drücken, abspielen... so einfach ist Musikhören. Drücken Sie einfach auf den JOG-Wähler, um Ihre Lieblingsmusik blitzschnell auszuwählen. Keine umständlichen Tasten mehr – der CS-375D ermöglicht eine schnelle Wiedergabesteuerung direkt an der Gerätefront.



## Hochwertige Zweibege-Lautsprecher

Der Receiver wird mit hochwertigen D-075 Zweibege-Regal-lautsprechern kombiniert. Die Lautsprecher enthalten je einen 130-mm-Konustieftöner aus festen, aber leichten gepressten natürlichen Zellstofffasern für besonders ausdrucksstarke stimmliche Nuancen und tiefe, kraftvolle Bässe. Die Weichkalotten-Hochtöner geben auch hohe Frequenzen sauber und uneingeschränkt wieder. Unerwünschte Resonanzen werden von dicken MDF-Blenden absorbiert. Lassen Sie sich von dem umfassenden Klang aus einem kompakten System beeindrucken.



## Bluetooth® verwandelt mobile Audioinhalte in raumfüllende Musik

Mit drahtloser Bluetooth-Technologie können Sie von praktisch jedem Musikplayer auf Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC Inhalte mit minimalem Qualitätseinbußen per Knopfdruck streamen. Dank der automatischen Verbindungsfunktion und der Aufwachfunktion beim Erkennen von Netzwerksignalen ist die drahtlose Audiowiedergabe im Nu verfügbar.



## Plug-and-Play-Wiedergabe via USB

Schließen Sie einen Flash-Speicher an den USB-Eingang an der Gerätefront an, und greifen Sie jederzeit über den JOG-Wähler oder mithilfe der Fernbedienung auf Ihre digitalen Musikinhalte zu. Speicherplatz ist heute kein Thema mehr. So stehen Ihnen dank USB-Wiedergabe Hunderte von Alben immer zur Verfügung.



## DAB+ und UKW/RDS-Tuner

40 gespeicherte UKW/RDS- und DAB+-Radiosender können jederzeit per Knopfdruck aufgerufen werden. Die RDS-Funktion zeigt Titelinformationen und mehr an. Mit dem DAB+-Tuner steht Ihnen eine große Auswahl an Programmen zur Verfügung – von Nachrichten und Talkradio über Musik bis hin zu Sport.



## Praktischer CD-Player mit Fronteinschub

Dank Fronteinschub mit sanftem Lademechanismus werden Ihre CDs vor Kratzern geschützt. Zu den praktischen Funktionen gehören Modi für Titel und Alben sowie Optionen für die wiederholte oder zufällige Wiedergabe. Der Receiver spielt Audio-CDs, CD-R/RW-Formate und Ihre selbst erstellten Discs mit MP3-Kodierung\* ab.

\* Discs müssen ordnungsgemäß finalisiert sein.

## Analoger und digitaler Audioeingang

Über den optischen Digitaleingang auf der Rückseite können Audioinhalte vom PC oder Fernseher über den Receiver und die Lautsprecher wiedergegeben werden – ideal für WG-Zimmer oder für bessere Klangqualität bei einem Fernseher im Schlafzimmer. An den analogen Cinch-Eingang kann ein Audioplayer, Smartphone oder Kassettendeck angeschlossen werden.

## TECHNISCHE DATEN

### CD-RECEIVER

<b>Verstärker</b>	
Ausgangsleistung	20 W + 20 W (6 Ω, 1 kHz, Klirrfaktor 10 %, 2 Kanäle ausgesteuert, IEC)
THD+N (Klirrfaktor + Rauschen)	0,05 % (1 kHz, 1 W)
<b>Eingangsempfindlichkeit und Impedanz</b>	
Eingangsempfindlichkeit	400 mV/34 kΩ (Line)
Klangregler	±6 dB, 60 Hz (Bass) ±6 dB, 10 kHz (Höhen)
Rauschabstand	90 dB (Line, IHF-A)
<b>Lautsprecherimpedanz</b>	
Lautsprecherimpedanz	6 Ω
<b>Tuner</b>	
<b>Frequenzbereich</b>	
UKW	87,5 MHz–108 MHz
DAB+	174,928 MHz–239,2 MHz
UKW-Senderspeicher	30 Sender
DAB+-Senderspeicher	10 Sender
<b>Allgemeine Daten</b>	
Stromversorgung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	20 W
Leistungsaufnahme Bluetooth (Bereitschaft)	0,5 W
Leistungsaufnahme (Bereitschaft)	0,5 W
Abmessungen (B × H × T)	215 × 117 × 296,5 mm
Gewicht	2,2 kg

### LAUTSPRECHER

Lautsprechertyp	Geschlossenes Zweibege-System
<b>Treiber</b>	
Tieftöner	130 mm Konus
Hochtöner	25 mm Weichkalotte
Frequenzgang	55 Hz–40 kHz
Ausgangs-Schalldruckpegel	82,5 dB/W/m
Max. Eingangsleistung	20 W
Nennimpedanz	6 Ω
<b>Allgemeine Daten</b>	
Abmessungen (B × H × T)	160 × 250 × 184 mm
Gewicht	2,6 kg

### VERPACKUNG

Abmessungen (B × H × T)	348 × 375 × 464 mm
Gewicht	9,1 kg

### Mitgeliefertes Zubehör

- Netzkabel • 2 Lautsprecherkabel • Kurzanleitung zur Einrichtung
- Wurfantenne (UKW/DAB+) • 8 Lautsprecherpads
- Fernbedienung • 2 AAA-Batterien (R03) für die Fernbedienung
- Sicherheitsbroschüre • Garantiekarte



CR-375D (Silber) Rückansicht

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich Onkyo das Recht vor, technische Daten und Gestaltungsmerkmale ohne Vorankündigung zu ändern. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.