



M-CR511 MELODY STREAM

NETZWERK-RECEIVER MIT AIRPLAY, SPOTIFY
UND INTERNET RADIO



SCHLANKES DESIGN, DAS VERFÜHRERISCH KLINGT

MELODY
MEDIA



Dieses einfach zu nutzende System eröffnet Ihnen den Weg zu endlos vielen neuen digitalen Medien. Die Herstellung der Verbindung zum heimischen WLAN-Netzwerk ist mit einem einzigen Tastendruck möglich. Um schnelle und zuverlässige Datenübertragungen zu ermöglichen, wird der neue Standard 11n unterstützt.

Ein digitaler TV-Eingang und ein zweiter USB-Anschluss auf der Rückseite sorgen für zusätzlichen Komfort. Mobile iOS-Geräte werden an den USB-Eingängen auch im Standby-Modus geladen. Neben ALAC-Dateien werden auch hochauflösende WAV-, FLAC- und AIFF-Dateien mit 192 kHz / 24 Bit unterstützt, sowie die Funktion Gapless. Mit dem M-CR511 genießen Sie Spotify Connect und viele weitere Funktionen für digitale Medien und Streaming über das heimische Netzwerk. Sie können nicht nur auf das Archiv der weltweit beliebtesten Online-Musikdienste mit vielen Millionen Titeln zugreifen, sondern auch Musikbibliotheken integrieren, die auf Ihrem NAS und auf Ihrem Computer gespeichert sind. Sie haben Zugriff auf Tausende frei nutzbare Internet-Radiosender.

Außerdem wird Apple AirPlay unterstützt. Die Steuerung der Wiedergabe ist auch mit der Marantz Hi-Fi Remote-App möglich, die für Android und iOS verfügbar ist. Der M-CR511 hat außerdem eine neue Acryl-Oberfläche mit einer Kratzschutzbeschichtung, die dazu beiträgt, die Oberfläche langfristig in einem perfekten Zustand zu erhalten.

www.marantz.de



Technische Daten

- 2x 60 Watt
- Marantz Hi-Fi Sound Performance
- AirPlay Unterstützung
- Spotify Connect Unterstützung
- Internet-Radio für weltweiten Radioempfang
- Computer/NAS Audio Streaming (DLNA1.5)
- 2 USB-A Eingänge für iPhone/iPod und USB Speicher
- Integriertes Wi-Fi Netzwerk-Modul und Antenne
- Bluetooth mit NFC
- digital optischer Eingang für TV oder digitale Geräte

EAN

EU	MCR511/N1B	4951035056486	Schwarz
	MCR511/N1GN	4951035050965	Schwarz/Weiß

because music matters

M-CR511 MELODY STREAM

NETZWERK-RECEIVER MIT AIRPLAY, SPOTIFY UND INTERNET RADIO



AUSSTATTUNG	M-CR511
Leistungsendstufe mit	2 x 60 W
Bluetooth / NFC	• / •
Audio Streaming vom PC	•
Internet Radio	•
AirPlay Audio Streaming	•
Windows 8/RT Unterstützung	•
vTuner / Spotify*	• / • (Connect)
USB Audio (Vorne) / Made for iPod / Made for iPhone	• / • / •
USB Audio (Hinten) / Made for iPod / Made for iPhone	• / • / •
USB-A: WAV / FLAC / AIFF / ALAC	192 / 192 / 192 / 96
Ethernet / WiFi	• / •
WiFi Setup: WPS / WiFi Sharing	• / •
DLNA Zertifiziert	• (V1.5)
Komprimierte Formate: MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate: FLAC HD / ALAC / WAV / AIFF	192 / 96 / 192 / 192
Gapless Wiedergabe	•
WMM (WiFi Multimedia)	•
Remote APP: iDevice / Android	• / •
Klangregelung: Bass / Höhen / Balance	• / • / •
Rauscharmes OLED Display	3 Zeilen
Uhranzeige	•
Sleep Timer	•
Programmierbare Timer: Einmal / Täglich	• / •

* nicht in allen Ländern verfügbar

INPUTS/OUTPUTS	
AUDIO	
Analogue In/Out	1 / 0
Digital Optical In	•
OTHER	
iPod / iPhone compatible USB input	2
Subwoofer PreOut	•
Speaker Terminal: Screw	•
Headphone Out	•
SPECIFICATIONS	
AUDIO SECTION	
Power Output (6 ohm, 1kHz)	60 W
Number of channels	2
Freq. Response (Analogue In)	5Hz - 40kHz
Signal to Noise Ratio	90dB
Total Harmonic Distortion	0.1 %
GENERAL	
Available colors: Black / Apple white	• / •
Remote Control	RC012CR
Power Consumption	50 W
Standby Consumption	0.3 W
Maximum Dimensions (W x D x H) in mm	292 x 302 x 77
Weight	2.6kg

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.