

# S322e

Hell und handlich

---



- **Heller SVGA Projektor - Mit 3800 Lumen**
- **Komfortable Anschlussmöglichkeiten – HDMI, VGA, USB Power**
- **Tolle Farben - sRGB**
- **Portables Leichtgewicht mit 10 W Lautsprecher**

Dieser kleine und handliche Projektor eignet sich sowohl für die feste Installation als auch für die Präsentation unterwegs; die separat erhältliche Tragetasche erleichtert den Transport.



## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	SVGA (800x600)
Helligkeit	3.800Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	16:9
Keystone Korrektur - vertikal	40
Horizontale Scan Rate	15.38 - 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.71m - 7.73m (27.78in - 304.4in)(Diagonal)
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	203
Lampenlebensdauer (Stunden)	6000 (Hell), 1200 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	1.94:1 - 2.16:1
Projektionsabstand (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.85 ~ 24
Native Offset	115%
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video <b>Ausgänge</b> 1 x USB-A Power 1A
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch	27dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Gebrauchsanleitung
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	225W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Netto Gewicht (kg)	3kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108

